

## L'impact de l'affichage dynamique en 1080p

Captivez votre cible et renforcez vos messages avec le CD4620 et son AFFICHAGE FULL-HD ! Cet écran LCD 1080p fournit des images d'excellente qualité pour les applications d'affichage dynamique. La présence d'entrée et sortie VGA et d'une entrée RS-232 permet d'utiliser la FONCTION DE CHAINAGE POUR RELIER PLUSIEURS MONITEURS au sein d'un réseau d'affichage, tout en conservant la possibilité de contrôler individuellement chacun d'entre eux. Des entrées HDMI, S-VIDÉO, COMPOSANTES, COMPOSITE et PC-VGA viennent compléter la connectique. Des angles de vision très larges, des niveaux élevés de luminosité et de contraste et une résolution native de 1920 x 1080 assurent au CD4620 des images remarquables de précision en toutes circonstances. Vidéos et textes défilants restent nets et fluides grâce au temps de réponse de 6 ms. CD4620 : une nouvelle référence pour l'affichage dynamique grand format.

# CD4620

**MONITEUR LCD 46" FULL-HD  
POUR APPLICATIONS  
D'AFFICHAGE PUBLIC**

### MONITEUR PROFESSIONNEL 46" 1080P HAUTES PERFORMANCES POUR AFFICHAGE DYNAMIQUE

- > **Graphismes éclatants, textes ultra-précis, vidéos étonnantes de réalisme**  
Résolution Full-HD (1920 x 1080), rapport de contraste élevé (1200:1), haute luminosité (450cd/m<sup>2</sup>) et temps de réponse rapide de 6 ms fournissent des vidéos plus vraies que nature et des images d'une précision exceptionnelle dans tous types d'environnements.
- > **Fonctionnalité mur d'écrans intégrée**  
Affichez votre message sur une diagonale de 5,80 mètres. La fonction 'mur d'écrans' permet de gérer une installation en matrice de 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 ou 5 x 5 moniteurs. De quoi générer des images vidéo géantes depuis une seule et même source vidéo.
- > **Connexion en cascade pilotée via RS-232**  
Pilotez et surveillez à distance plusieurs moniteurs CD4620 à partir du même ordinateur.
- > **Mise en route / mise en veille programmables**  
Possibilité de programmer jusqu'à 4 horaires individuels différents, et donc de réduire le coût de possession tout en prolongeant la durée de vie du moniteur.
- > **Technologie OptiSync® avec deux prises HDMI**  
Une connectique très complète pour une polyvalence maximale : HDMI x 2, composantes, PC-VGA, composite et S-vidéo.
- > **Des options à choisir selon votre utilisation**  
Socle, kit de montage mural VESA, haut-parleurs amovibles.
- > **Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages**  
L'activation du verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence une image optimisée.
- > **Prévention automatique des images persistantes en cas d'utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7**
- > **Fixation murale simple et fiable (12 points de montage)**



**VIEWSONIC**  
PRODUITS, PROGRAMMES,  
ET SERVICES



**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**ViewSonic®**  
See the difference™

# CD4620

## MONITEUR LCD 46" FULL-HD POUR APPLICATIONS D'AFFICHAGE DYNAMIQUE

**ViewSonic®**  
See the difference™ 



### Complétez votre solution d'affichage dynamique

Intégrez un Media Player ViewSonic® NMP-530 à votre réseau



Optez pour un logiciel de gestion de contenus

**DisplayIt!**

Recommandé pour des installations de 1 à 25 moniteurs. Pour plus d'informations, consultez le site [www.BestWave.com](http://www.BestWave.com).

### ACCESSOIRES EN OPTION

- > Haut-parleurs SPK-008
- > Socle STND-009



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

<b>DALLE LCD</b>	Type Surface d'affichage Résolution native Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Luminosité Format d'écran Traitement de surface	Matrice active TFT couleur panoramique 46" Horizontale 101,8 cm x verticale 57,3 cm ; diagonale 116,8 cm 1920 x 1080 1500:1 Horizontal 176°, vertical 176° 6 ms (de gris à gris) 16,7 M (8 bits) 450 cd/m <sup>2</sup> 16:9 Revêtement antireflet, durcissant 2H
<b>VIDEO INPUT</b>	Analogique  Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0V crête à crête, 75 ohms), PAL, SECAM, NTSC, SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i) HDMI (compatible HDCP, TMDS, 100 ohms) F <sub>H</sub> : 31 à 91 kHz ; F <sub>V</sub> : 50 à 75 Hz H/V séparées (TTL)
<b>AUDIO</b>	Signal	2 x 10 watts avec SRS TruSurround <sup>1</sup>
<b>CONNECTEURS</b>	Entrée analogique Sortie analogique Entrées numériques Entrée composantes Entrée S-vidéo Entrée composite Sortie composite Entrées audio Sorties audio  Commande/entrée réseau Commande/sortie réseau Alimentation	1 x mini D-sub 15 broches (câble amovible) 1 x mini D-sub 15 broches (câble amovible) 2 x HDMI (avec HDCP) 1 x jeu de RCA (YPbPr/YCbCr) 1 x mini DIN 4 broches (Y/C) 1 x RCA (CVBS) 1 x RCA (CVBS) / 1 x BNC 1 x mini jack stéréo 3,5mm / 2 x RCA (gauche/droite) 1 x RCA (gauche/droite) 2 x prises haut-parleurs (pour haut-parleurs en option) 1 x RS232 D-sub 1 x RS232 D-sub Prise 3 broches
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation	CA de 100 à 240 V (commutation automatique), 50/60 Hz 285 W ; < 5 W en veille
<b>CONTRÔLES</b>	En façade  OSD <sup>1</sup>	Marche/arrêt, menu, quitter, source, chaîne +/-, volume +/-, interrupteur marche/arrêt Menu Image (luminosité, contraste, précision, niveau de noir, réduction de bruit, teinte, couleur, température de couleur, [10500K, 9300K, 7500K, 6500K, RVB utilisateur], réinitialisation image), menu Ecran (position H/V, taille H, réglage fin, zoom [zoom H&V, zoom H, zoom V, position du zoom H/V], réinitialisation de l'écran), menu Audio (balance, aigus, graves), menu PIP (taille PIP, source audio PIP, réinitialisation PIP), menu Configuration (installation automatique, réglage automatique, mode veille, langue [allemand, anglais, chinois simplifié, espagnol, français, russe], économiseur d'écran, standard d'émission couleur, extinction OSD, information OSD, temporisateur d'extinction, position H/V de l'OSD, information affichage, réinitialisation configuration), menu Avancé (résolution d'entrée, expansion du niveau de noir, Gamma, mode de balayage, conversion de balayage, mode film, télécommande, identifiant de l'écran, juxtaposition [disposition H/V, position, compensation d'image, validation], date/ heure, programmeur marche/arrêt automatique [jour, heure, minute, entrée], DDC/CI, réinitialisation avancée)
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température Humidité	0 à 40° C 10 à 85 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P	1122 x 705 x 138 mm avec socle en option, sans haut-parleurs 1122 x 663 x 138 sans socle ni haut-parleurs 1278 x 870 x 359 en emballage
<b>POIDS</b>	Net Brut	34,6 kg avec socle en option ; 29,3 kg sans socle 35,9 kg
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA® FDMI 400 x 200 mm, visserie M6
<b>NORMES</b>		CE, CB, GOST, UL/cUL, FCC, NOM, WEEE, RoHS
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câbles secteur 1,8 m (Europe [Schuko]/UK), télécommande, piles, guide de démarrage rapide, guide de l'utilisateur sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes) (multilingue)
<b>GARANTIE</b>		Garantie de 3 ans. Plus d'informations disponibles sur le site : <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/warranty.htm">http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/warranty.htm</a>

#### ViewSonic France

Parc des Barbannières  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

#### ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House  
7th Floor,  
2a Southwark Bridge Road  
London, SE1 9HA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200  
Fax: +44 (0) 207 921 2201

#### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

#### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

#### ViewSonic Belux

Tél: +32 (0)56 85 26 27

**ViewSonic Danemark**

Tél: +45 70 22 11 71

**ViewSonic Espagne**

Tél: +34 (0) 91 63 05 339

**ViewSonic Finlande**

Tél: +358 (0)20 7120 860

**ViewSonic Moyen-Orient**

Tél: +971 (0) 4 88 11 871

**ViewSonic Norvège**

Tél: +47 (0) 22 88 17 60

**ViewSonic Pays-Bas**

Tél: +31 (0)20 491 9254

**ViewSonic Suède**

Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les entrées. <sup>2</sup> Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS CD4620-03/08-FR.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :  
[www.ViewSonicEurope.com/fr](http://www.ViewSonicEurope.com/fr)